

# SPLENDOR GELIJKRICHTERLAMPEN

TYPE G 280.

PRIJS fl. 4.50.



Deze lamp is geschikt voor het gelijkrichten van beide helften van de wisselstroom kromme. Met dit type is een grootere stroomafname en een betere belasting van de transformatoren te verkrijgen. De G 280 kan nagenoeg het dubbele leveren van de G 140.

$V_f$	$\equiv$	5-7 Volt
$I_f$	$\equiv$	0.9 Amp.
$I_s$	$\equiv$	240 mA.
$V_{max}$	$\equiv$	400 Volt
Max. ruststr.	$\equiv$	60 mA.
$R_i$	$\equiv$	150 Ohm

## TYPE G 1060

PRIJS fl. 4.50.



Deze lamp is bedoeld voor het tweezijdig gelijkrichten van den wisselstroom. Het vermogen is nagenoeg het dubbele van de G 530. Evenals de G 280 kan deze gelijkrichterlamp voldoende stroom leveren voor elk radio-toestel zelfs bij de zwaarste stroomafname.

$V_f$	$\equiv$	3-5 Volt
$I_f$	$\equiv$	1.25 Amp.
$I_s$	$\equiv$	200 mA.
$V_{max}$	$\equiv$	400 Volt
Max. ruststr.	$\equiv$	50 mA.
$R_i$	$\equiv$	200 Ohm